

型号: T101B 颜色: 黑色 (可选蓝色) 电池: AAA *2 通信协议: Sig Mesh Bluetooth 5.0 控制距离: ≤30 米

功能 (如图所示): 调亮度、调色温、一键夜灯、四场景、开、关

操作说明

1. 配网 (必须先配网)

***首次使用需先将被控灯具和遥控器在手机 APP 中完成配网。

遥控器长按“”配网键 5 秒, 指示灯连续快闪进入配网模式。

打开手机 APP 扫描并添加设备, 完成配网。

2. 配对 (两种方式均可)

2.1 APP 线上配对

打开手机 APP 选择已配网的遥控器, 添加需要配对的灯具保存即可。

2.2 本地配对

给灯具通电的 10 秒内, 长按“”键, 直至被控制的灯具快闪 3 次, 完成配对。

3. 解除配对

3.1 APP 线上解除配对

打开手机 APP 选择已配网的遥控器, 勾选需要解除配对的灯具保存即可。

3.2 本地解除配对

给灯具通电的 10 秒内, 长按“”键, 直至被控制的灯具快闪 3 次, 解除配对。

注:

1. 一个遥控器最多可控 100 个灯, 一个被控灯具最多可被 8 个遥控器控制;
2. 手机 APP 请使用最新版本, 3.12.0 以上版本。

泰吉数字照明保留更新以上内容的权利。本说明书如有任何更改, 恕不另行通知。请与我们联系获取最新版本。

深圳市泰吉数字照明技术有限公司。 TEL: +86-755-83183399 E-mail: info@tigidigital.com

